



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

## EuroSwitch Verstärker

17 Eingänge 27/31 dB

Kompakter Verstärker mit 17 Eingängen (1 x Terrestrisch und 16 x SAT), der es ermöglicht, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Etwa 27 dB bzw. 31 dB Verstärkung bei terrestrischem bzw. Sat-Eingangssignal

Art.Nr MSE1727V

Ref.Nr

719809

EAN13

8424450211564

### Highlights

- Sehr kompakt Bauweise und geringes Gewicht
- Hoher Ausgangspegel
- Schalter zur Stromversorgung der terrestrischen Hauptleitung (DWR TERR), der es ermöglicht, die an der Kopfstelle installierten Elemente wie aktive Antennen oder Verstärker mit Strom zu versorgen
- Verstärkung (20 dB) und Entzerrung (12 dB) individuell anpassbar
- 12-18V-Stromversorgungsbereich
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung

### Merkmale

- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Zwei Möglichkeiten der Spannungsversorgung: Entweder über ein direkt angeschlossenes externes Netzteil oder bei einer Kaskadenschaltung über die SAT-Anschlüsse
- Geringer Stromverbrauch

## Technische Spezifikationen

<b>Typ</b>			17x17
<b>Eingangsfrequenz</b>	MHz	SAT	950 ... 2400
		RF	88 ... 862
<b>Max. Ausgangspegel</b>	dBµV	SAT	EN50083-3 IM35dBc 118
		RF	DIN 45004-B 114
<b>Verstärkung</b>	dB	SAT	31
		RF	27
		Regulation	0 ... 20
		Slope	0 ... 12
<b>Entkopplung</b>	dB		>30
<b>Spannungsversorgung</b>	V		12 ... 18
<b>Max. Stromverbrauch</b>	A	@12 -18V	1,15 - 0,765
<b>Max. Leistungsverbrauch</b>	W		13,8
<b>Temperaturbereich</b>	°C		-5...+45
<b>Schutzklasse</b>	IP		IP20